

Solární regulátor - programovatelný s funkcí „Noční světlo“ PHOCOS CXN 10

Mechanické parametry

Délka	89 mm
Šířka	90 mm
Tloušťka	39 mm
Váha	0,168 Kg
Vývody (svorkovnice)	16 mm ²

Popis

Regulátory CX je možno nabíjet Pb akumulátory s elektrolytem i VRLA (AGM) akumulátory (gel, rouno).
 Při použití VRLA akumulátorů – NUTNO nastavit.
 Postup zapojení – viz. návod.
 Neodpojujte AKU – je-li připojen FV panel!!!
 Syst. napětí 12 /24V automatické nastavení dle napětí
 Pomocí DIN podložky možno připojit na DIN lištu
 Možnost připojení k PC, nebo sledování hodnot na displeji.

Elektrické parametry

Nominální napětí	12/24 V
Maximální nabíjecí napětí	14,5/29 V
Hystereze	0,5 V
Napětí odpojení zátěže	11,5/23 V
Napětí připojení zátěže	12,8/25,6 V
Max. vstupní proud	10 A
Max. proud zátěže	10 A
Napájecí proud-vlast. spotř.	4 mA
Max. napětí systému	55 V
Teplotní kompenzace	-4 mV /°C
Okolní prac. teplota –min.	-25 °C
Okolní prac. teplota - max.	50 °C
Krytí	IP 20

Společný (-) mínusový pól

Měnič napětí NIKDY nepřipojujte k regulátoru.

